



Impostazione dei contatori di eXtraWay

Per impostare un numero di seriale in un db eXtraWay senza comprometterne l'archivio è necessario effettuare il cambiamento a servizi spenti.

- nel file `../3di.it/extraway/xw/db/xdocwaydoc/xdocwaydoc.ser.xml` modificare l'elemento `dval` di `xway_arc` desiderato (nrecord, sottofascicolo o fascicolo di personale, protocollo, fascicolo e repertorio) o editare la riga del seriale se non già esistente.

```
<xway_arc>

<data dtype="nrecord" dval="00000612"/>
<data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-07/00.1458." dval="00001"/>
<data dtype="num_protocollo.2016-3DIRCLE-" dval="0000022"/>
<data dtype="num_fascicolo.2016-3DIRCLE-00/00." dval="00002"/>
<data dtype="num_repertorio.CONTR^3DIRCLE-2016" dval="0000001"/>
```

Esempio:

```
<data dtype="num_repertorio.D_DGA_OP^AVEPAOO-2011" dval="0000010"/>
```

Dove dtype è:

```
num_repertorio.<codice_repertorio>^<codice_amm><codice_aoo>-<anno>
```

e dval è:

numero dell'ultimo repertorio inserito (con 7 cifre!!) - oppure - numero del primo repertorio che verrà inserito - 1

Al termine riavviare i servizi **eXtraWay** e **tomcat**

- nel file `../3di.it/docway4/DocWay4-service/WEB-INF/classes/it.highwaytech.apps.xdocway.properties` attivare la personal view specifiche per le fatture e impostare il blocco di properties del modulo

```
#fatturePA (per il momento solo ciclo passivo)
personalView.29=doc/repertorio/@cod,FTRPAP,@FTRPAP*fatturepa,glyphicons-pro coins fatturapa-passiva,,,false,true
personalView.30=doc/repertorio/@cod,FTRPAA,@FTRPAA*fatturepa,glyphicons-pro coins fatturapa-attiva,,,false,true

##### Configurazione del modulo fatturePA #####
# in caso di gestione della fatture PA attive, determina i giorni di preavviso in base ai quali una fattura deve essere
# considerata in scadenza (non e' ancora stato notificato un esito prima della decorrenza dei termini)
fatturePA.giorniPreavvisoScadenzaNotifiche=1

# abilitazione del registro delle fatture ('si', 'no' - Default = 'no')
fatturePA.abilitaRegistroFatture=si

# indirizzo email del SdI al quale inviare le fatturePA attive. Viene utilizzato se non e' stato definito a livello di struttura interna
# un indirizzo email SdI specifico per l'ufficio.
# Parametro obbligatorio in caso di primo invio di una fatturaPA attiva.
#fatturePA.attive.indirizzoemailsdi=sdi01@pec.fatturapa.it
fatturePA.attive.indirizzoemailsdi=assistenza@pec.3di.it
```

- nel file `../3di.it/docway4/DocWay4-service/application/xdocway/repertori.xml` creare i seguenti repertori per le fattura passive e attive e assegnarne i diritti agli utenti

```
<!-- repertori FatturePA -->
<repertorio numero="11" codice="FTRPAP">
  <descrizione>Fattura Passiva</descrizione>
  <tabella tipo="A"></tabella>
</repertorio>
<repertorio numero="12" codice="FTRPAA">
  <descrizione>Fattura Attiva</descrizione>
  <tabella tipo="P"></tabella>
</repertorio>
```



- nel file `../3di.it/docway_extra/MailStorage/classes/msa.properties` impostare il seguente blocco di properties

```
##### FATTUREPA PROPERTIES #####

# Attivazione del riconoscimento delle fatturePA ('true', 'false' - Default 'false')
enableFatturePA=true

# Dominio dell'indirizzo di posta elettronica del gestore del Sistema di Interscambio (SdI) (es.
@pec.fatturapa.it).
# Se il parametro viene lasciato vuoto le elaborazioni relative alle fatturePA vengono tentate su
tutte le email PEC da scaricare.
sdiDomainAddress=

# Definizione del repertorio da utilizzare per il salvataggio delle fatturePA passive
fatturePA.codRepertorio=FTRPAP
fatturePA.descrRepertorio=FatturaPA Passiva

# Eventuale classificazione da applicare alle fatturePA (se specificato sovrascrive i valori
definiti tramite DocumentModel)
fatturePA.codClassificazione=00/00
fatturePA.descrClassificazione=00/00 - Non Classificato

# Se impostato a true l'oggetto del documento salvato non sara' pari all'oggetto della mail PEC ma
avra' il formato seguente:
# Fattura di [AZIENDA] n. [NUMFATTURA] del [DATAFATTURA]
# Lotto di fatture di [AZIENDA] del [DATAFATTURA]
# ('true', 'false' - Default 'false')
fatturaPA.overrideOggettoEmail=false

##### END FATTUREPA PROPERTIES #####
```

Al termine della configurazione è necessario riavviare i servizi **tomcat** e **extraway-msa**.