



Quando si fa restore della VM Master(UCS01)

Quando si fa restore della VM Master(UCS01) e non si riesce a fare il join degli altri server. Oppure quando si crea un nuovo utente e non può fare il login in TREDI, procedere come sotto. Quando si fa il restore potrebbe cambiare il nr rIDNextRID nel master. Per questo motivo va modificato ldbedit -H /var/lib/samba/private/sam.ldb. Come si vede sotto rIDNextRID è 1125 ma dovrebbe essere 1599 come l'ultimo del rIDAllocationPool

```
rIDAllocationPool: 1100-1599
rIDPreviousAllocationPool: 1100-1599
rIDUsedPool: 0
objectCategory: CN=RID-Set,CN=Schema,CN=Configuration,DC=domain,DC=s4
rIDNextRID: 1125
```

Per verificare se l'utente è creato anche in tredi.priv, controllare con

```
ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb --cross-ncs |grep nomeutente
```

Rimuovi un server dal dominio

```
/usr/share/univention-samba4/scripts/purge_s4_computer.py --computername=UCS-BACKUP
```

In caso ci sono degli errori nel drs dopo che si è fatto l'unjoin

```
ldbdel -H /var/lib/samba/private/sam.ldb \
  CN=UCS-BACKUP,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TREDI,DC=priv \
  --recursive
```

Aggiungere manualmente spn account

```
/usr/share/univention-samba4/scripts/create_spn_account.sh --samaccountname "dns-UCS02" --
serviceprincipalname "DNS/UCS02.tredi.priv" --privatekeytab dns.keytab
```

Togliere i s4 e ucs reject

univention-s4connector-list-rejected

```
/usr/share/univention-s4-connector/remove_s4_rejected.py ou=rubrica,DC=tredi,DC=priv
```

```
/usr/share/univention-s4-connector/remove_ucs_rejected.py uid=dns-UCS02,cn=users,dc=3di,dc=it
```

Join manuale di un server

```
univention-join -dcname ucs01.tredi.priv
```

Avvio manuale degli join script

```
univention-run-join-scripts started
```

Altro

```
ldbdel -H /var/lib/samba/private/sam.ldb CN=dns-UCS02,CN=users,DC=tredi,DC=priv
```

```
ldbsearch -H /var/lib/samba/private/sam.ldb --cross-ncs
```

```
samba-tool dbcheck --cross-ncs --fix
```

```
/usr/share/univention-directory-notifier/univention-translog check --fix
/usr/share/univention-directory-notifier/univention-translog load 83853
```

Cambiare le password policy se non funziona dalla web gui:

```
samba-tool domain passwordsettings set --complexity=on
samba-tool domain passwordsettings set --history-length=5
samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-age=0
samba-tool domain passwordsettings set --max-pwd-age=0
```



Aggiungere una riga a /etc/hosts

```
ucr set hosts/static/10.17.61.252=storage.bo.priv
```

oppure tramite il web dal Univention Registry aggiungendo
“hosts/static/10.17.61.252” con key “storage.bo.priv storage”