



Elenco delle properties del file it.higwaytech.apps.xdocway.properties

Property	Descrizione	Note
Opzioni di ordinamento documenti da presentare in ricerca (ordinamento.<progressivo numerico crescente>=)	Consente di modificare l'ordinamento da presentare come risultato di ricerca dei documenti. La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamento.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>;<stringa di ordinamento per xw>. Le possibili opzioni sono: * ordinamento.1=Nessun ordinamento;; * ordinamento.2=Scadenza, data e numero di protocollo;xml(xpart:/doc/scadenza/@data_scadenza:d),XML(xpart:/doc/@data_prot:d),XML(xpart:/doc/@num_prot),XML(xpart:/doc/repertorio/@numero); * ordinamento.3=Data e numero di protocollo;XML(xpart:/doc/@data_prot:d),XML(xpart:/doc/@num_prot),XML(xpart:/doc/repertorio/@numero);default * ordinamento.4=Bozze in testa;XML(xpart:/doc/@bozza:d),XML(xpart:/doc/@data_prot:d),XML(xpart:/doc/@num_prot),XML(xpart:/doc/repertorio/@numero),XML(xpart:/doc/@nrecord); * ordinamento.5=Id;XML(xpart:/doc/@nrecord)	Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;;default
Opzioni di ordinamento per stampe documenti (ordinamentoStampe.<progressivo numerico crescente>=)	Consente di modificare l'ordinamento delle stampe dei documenti. La sintassi utilizzata è la seguente: ordinamentoStampe.<progressivo numerico crescente>=<label da visualizzare>;<stringa di ordinamento per xw>. Le possibili opzioni sono: * ordinamentoStampe.1=Nessun ordinamento;; * ordinamentoStampe.2=Data e numero di protocollo;xml(xpart:/doc/@data_prot:d),xml(xpart:/doc/@num_prot),xml(xpart:/doc/repertorio/@numero);default * ordinamentoStampe.3=UOR;xml(xpart:/doc/rif_interni/rif/@nome_uff)	Per nessun ordinamento si deve avere: Nessun ordinamento;;default
Per attivare la stampa delle info sul documento (stampainfoDoc ; default disattivata)	La stampa delle informazioni è simile alla stampa della segnatrice ma effettua solo la stampa e non la segnatrice del documento. È possibile inserire la tipologia di documenti per la quale attivare la property (A/P/I)	